

eXpert SX 01

О - ВКЛЮЧВА АПАРАТА

MODE – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

MODE

От положение **Регистрация** **1** CLK - влизане в режим работа

Служебно въвеждане (или извеждане) на пари в касата:

въвеждане	сума	+%
извеждане	сума	-%

брой	QTY	цена	группа (от 01 до 03)	ST	TL
------	------------	------	-------------------------	-----------	-----------

/междинна сума/

маркиране над трета група:

брой	QTY	цена	04	номер на група	ST	TL
------	------------	------	-----------	----------------	-----------	-----------

/междинна сума/

Наложен платеж:

брой	QTY	цена	группа (от 01 до 03)	ST	PAY
------	------------	------	-------------------------	-----------	------------

/междинна сума/

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 04/** сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди Total/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

MODE От положение Четене 9 9 9 9 CLK TL

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

MODE

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** CLK TL **ST**
(за разпечатка)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (*вади се от 1 до 7 число на следващия месец*)

MODE

От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** CLK

1	1	ST	начална дата / 01 01 21 /	QTY	краяна дата / 31 01 21 /	VD
----------	----------	-----------	------------------------------	------------	-----------------------------	-----------