Инструкция за експлоатация на ELTRADE A 1 KL

ON – включване **(Натиска се веднъж без да се задържа бутона)**

ON – когато се натисне и се задържи, апарата се изключва

Когато апарата е включен и е в някой от режимите, при натискане на бутон **ON,** се излиза на **ГЛАВНО МЕНЮ**

РЕЖИМ РАБОТА

ON от положение **Регистрация** се натиска **TOTAL**

Служебно въвеждане (извеждане) на пари в касата, различно от продажба

*въвеждане - **сума** **00** **D1** **TOTAL***
SHT

*извеждане - **сума** **00** **D2** **TOTAL***
SHT

количество **X** *ед.цена* **група** **STL** **TOTAL**
/от D1 до D4/

Наложен платеж

количество ***X*** *цена* **група** ***00*** **TOTAL** **TOTAL**
/от D1 до D4/ **SHT**

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /**от D1 до D4**/ сумата се чисти с бутон **CL**
- След **група /от D1**/преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- Сторно STL TOTAL избор грешка TOTAL номер на бон TOTAL

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

ON *от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **3** **TOTAL***

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

ON ON
от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **D2 TOTAL D3 TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ *(вади се от 1 до 7 число на следващия месец)*

ON ON от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

0 1 1 STL начална дата **X** крайна дата **VD**
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /